

Auteur : Amélie SEEBERGER

Mise à jour : Justine BOUTEILLE, Samuel POUPLIN, Nicolas AURIC, Noémie KEMPA

Tel : 01 47 10 70 61

pfnt.garches.rpc@aphp.fr

<http://www.handicap.org/?La-Plate-Forme-Nouvelles>

Plate-Forme Nouvelles Technologies

Hôpital Raymond Poincaré

104 Bd Raymond Poincaré

92380 GARCHES

Tableau comparatif des Contacteurs

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Contacteurs mécaniques | 6. Contacteurs flexibles |
| 2. Contacteurs à sensibilité réglable | 7. Contacteurs musculaires |
| 3. Contacteurs de proximité | 8. Autres catégories |
| 4. Contacteurs au souffle | 9. Contacteurs spécifiques |
| 5. Contacteurs multiples | |

Légende : SA = Surface d'application ; D = Dimension ; E = Epaisseur ; Ø = Diamètre ; F = Force d'application ; C = Course

Légende des prix:

① <150€ ② 150-300€ ③ >300€

Ce tableau n'est pas exhaustif. Il a été conçu à partir des informations recueillies sur les sites internet des revendeurs. Il a été soumis à la relecture des revendeurs cités. Ce document a pour vocation d'essayer de classer et clarifier l'offre du marché des contacteurs en France. A aucun moment, il ne peut se substituer à un essai du contacteur, avant son choix final. Certains contacteurs ont été écartés de ce tableau car très spécifiques, (ayant pour but d'accéder à un appareil de synthèse vocale, ou pour utiliser sur des fauteuils roulant électriques). Nous vous encourageons à nous contacter si vous souhaitez de renseignements plus poussés sur le contacteur qui répondrait à vos besoins si vous ne le trouvez pas sur ce tableau.

L'activité principale de la Plate-Forme Nouvelles Technologies est la consultation, de personnes hospitalisés ou venant de l'extérieur, toutes souhaitant un accès aux aides techniques nouvelles technologies.

CONTACTEURS MECANQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|---|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| BUDDY (Ablenet)  | Ø: 6,4 cm E: 1,8 cm | F: 200g au centre, 100g sur les bords C: 0,12 cm | MC : Mécanique | Branchement : Jack 3,5 mm. | ① ADY, CEN, CIM, CREE, DEP, BLU, HOP |
| BIG BUDDY (Ablenet)  | Ø: 11,5 cm E: 2,5 cm | F: 150g sur les bords, 300g au centre C: 0,17 cm | MC : Mécanique | Le célèbre Buddy, en grande taille. Large surface, nécessite une force supérieure au centre. Branchement : Jack 3,5mm. | ① ADY, CEN, CIM, CREE, DEP, HOP, BLU |
| SPECS (Ablenet)  | Ø: 3,5 cm (5 cm avec base) E: 1,2 cm | F: 100g C: 0,0635 cm | MC : Mécanique | 3 systèmes de fixation possibles (sangle, support..). Branchement : Jack 3,5mm. | ① ADY, CEN, CIM, HOP, DEP, CREE, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|---|---|---------------------------|--|---------------------------------------|
| BIG RED (Ablenet)  | \varnothing : 12,7 cm, et 16 cm avec la base E : 2,8cm | F : 156g C : 0,1143cm | MC : Mécanique | Couleurs/interrupteurs interchangeables. Branchement : jack 3,5mm. | 1 ADY, CEN, HOP, CIM, DEP, BLU |
| JELLY BEAN TWIST (Ablenet)  | \varnothing : 6,4 cm E : 2,2cm | F : 80g au centre, 40g sur les bords C : 0,0635 cm | MC : Mécanique | Branchement : Jack 3,5 mm. | 1 ADY, CIM, CEN, DEP, HOP, BLU |
| JELLY BEAMER TWIST (Ablenet)  | \varnothing : 8,5 cm | F : 43g sur les bords, 80g au centre C : 0,0381cm | MC : Mécanique | Contacteur sans fil, qui communique avec son propre récepteur, un mini beamer receiver ou un récepteur SLAT, jusqu'à une distance de 9m. Branchement : Jack 3,5 mm (récepteur) | 2 ADY, CIM, CEN, BLU |

CONTACTEURS MECANIQUES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| BIG BEAMER TRANSMITTER (Ablenet)  | \varnothing : 12,7 cm | F : 156 g C : 0,1134cm | MC : Mécanique | Contacteur sans fil, qui communique avec son propre récepteur, un mini beamer ou un récepteur SLAT, jusqu'à une distance de 9m. Branchement : Jack 3,5 mm | 2 ADY |
| PILLOW SWITCH (Ablenet)  | \varnothing : 8 cm E : 2 cm | F : 180g C : 0,2 cm | MC : Mécanique | Surface en mousse douce et lisse appropriée pour une activation avec la joue ou la tête. Branchement : jack 3,5mm | 1 ADY, CEN, CIM, DEP, BLU |
| PILLOW CASE SWITCH (Abilia)  | D : 105x60x23 mm | F : 200g C : NC | MC : NC | Contacteur oreiller rembouré avec une house en tissu remplaçable.. Branchement : Jack 3,5mm | 1 CREE, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|---|---|----------------------------------|---|--|
| MICROLIGHT (Ablenet)  | D : 4,5cm x 1,3cm E : 2 cm | F : 10g C : 0,7cm | MC : Mécanique | Ultrasensible et déplacement minime. Branchement : Jack 3,5mm | 1 ADY, CIM, CREE, DEP, CEN, BLU |
| CUP (Ablenet)  | Ø : 4,5 cm E : 1,5 cm | F : 340g C : 0,2 cm | MC : Mécanique | Resiste à l'eau (peut être immergé jusqu'à 1 m pendant 30sec). Branchement : Jack 3,5mm | 1 ADY, CEN, DEP, BLU, CIM |
| MINI CUP (Ablenet)  | Ø : 2,5cm E : 0,9cm | F : 130g C : 0,03 cm | MC : Mécanique | Très petite taille pour utilisation au doigt, au menton. Resiste à l'eau (peut être immergé jusqu'à 1 m pendant 30sec). Branchement : Jack 3,5mm | 1 CEN , CIM, ADY, DEP, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|------------------------|--|---------------------------|--|--|
| SMOOTHIE 75 (Pretorian)  | ∅ : 7,5cm E : 0,8cm | F : 40g (bords), 100g (centre), C : non renseignée | MC : Mécanique | Existe monté sur un flexible de 30 cm de long. Branchement : Jack 3,5 mm | ① DEP, BLU Sur flexible: ① DEP |
| SMOOTHIE 125 (Pretorian)  | ∅ : 12,5cm E : 1 cm | F : 125g (bords), 225g (centre) C : non renseignée | R : tactile et audio | Branchement : jack 3,5mm | ① DEP, BLU |
| JELLY BEAMER (Ablenet)  | ∅ : 6,4cm | F : 71g C : 0,0381 cm | MC : Mécanique | Contacteur sans fil, fonctionne avec récepteur original, récepteur SLAT ou mini beamer. Branchement : Jack 3,5 mm (récepteur) | ② ADY, CIM, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| <p>CONTACTEUR SANS FIL SIMPLIWORKS (Pretorian)</p>  | <p>∅ : -petit : 12,5cm -grand : 7,5cm</p> <p>E : 1 cm</p> | <p>F : 125g (bords), 225g (centre)</p> <p>C : 0,10 cm</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Contacteur sans fil, peut être paramétré pour émuler plusieurs touches du clavier ou clicks de souris). Fonctionne avec l'interface Simpliworks vendue séparément. Récepteur USB (qui peut prendre en compte jusqu'à 6 émetteurs) avec une portée supérieure à 10m.</p> <p>Branchement : Jack 3,5 mm</p> | <p>① HOP, DEP, BLU (contacteur seul)</p> |
| <p>CONTACTEUR USB (Pretorian)</p>  | <p>∅ : 7,5 cm</p> <p>E : NC</p> | <p>F : NC</p> <p>C : NC</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Interface intégrée (permet de gérer durée d'appui, filtrage temporisé entre deux appuis successifs, fonction répétition...), 2 contacteurs peuvent être branchés et configurés indépendamment,</p> <p>Compatibilité : Windows, iOS, android, chrome Os.</p> <p>Branchement : USB</p> | <p>① HOP, DEP, BLU</p> |

CONTACTEURS MECANQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| TRIGGER (Ablenet)  | SA : 1,27cm X 1,27cm D : 2,3 x 2,3 cm E : 0,8 cm | F : 300g C : 0,4 cm | MC : Mécanique | Contacteur étanche et antichoc, livré avec système de fixation. Branchement : Jack 3,5 mm | 1 ADY, CIM, CEN, DEP, BLU |
| HEAVY DUTY CAP (Ablenet)  | Ø : 4,5 cm E : NC | F : 400g C : 0,8 cm | MC : Mécanique | Extrêmement solide, pour une utilisation très contraignante. Branchement : Jack 3,5 mm | 3 ADY (n'est plus produit -> uniquement en fonction des Stocks) |
| PLATE SWITCH (Ablenet)  | D : 8,9 x 8,9 cm Ø : 5,08 cm E : 4,5 cm | F : 50g C : 0,5 cm | MC : Mécanique | Résistant à l'humidité. Branchement : Jack 3,5mm | 1 ADY, DEP, CIM, CEN, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| <p>FINGER BUTTON</p>  | <p>Longueur du velcro : 15 cm</p> <p>∅ : 0,9 cm</p> | <p>F : 75 g</p> <p>C : NC</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>contacteur au doigt avec velcro. S'enroule autour du doigt. Le(s) bouton(s) de contact sont très petit et fonctionnent entre le pouce et l'index ou entre 2 doigts. Il faut quand même une certaine pression.</p> <p>Branchement : Jack 3,5mm.</p> | <p>① CEN, CIM, BLU</p> |
| <p>FINGER SWITCH (glassouse)</p>  | <p>D : 18,5 x 18,5</p> <p>E : 1,1cm</p> | <p>F : 200g</p> <p>C : non renseignée</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Possède un socle adhésif qui lui permet d'être positionné sur une sangle.</p> <p>Branchement : 3,5mm.</p> | <p>① DEP, BLU, CIM</p> |
| <p>PIKO BUTTON 30 / MINI PIKO</p>  | <p>∅ : 3 cm</p> <p>E : 1,3cm</p> | <p>F : Disponible en 3 forces (75g, 125g ou 250g)</p> <p>C : 0,8cm</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Possibilité de resister à l'eau pour les mini piko de force 125g.</p> <p>Branchement : 3,5mm.</p> | <p>① CIM, CREE, BLU</p> |

CONTACTEURS MECANIQUES

| Nom (marque) | Dimensions | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------|
| PIKO BUTTON 50  | \varnothing : 5 cm E : 1,7cm | F : Disponible en 3 forces (75g, 125g ou 250g) C : 0,8cm | MC : Mécanique | Possibilité de resister à l'eau pour les force 125g. Branchement : 3,5mm. | 1 CREE, CIM, BLU |
| CONTACTEUR MINI LIB (Liberator)  | \varnothing : 3,5 cm E :1.5cm | F : 100g C : 0,0635 cm | MC : Mécanique | Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement : 3,5mm | 1 CEN, HOP, BLU |
| CONTACTEUR LIB (Liberator)  | \varnothing : 6,35 cm E : NC | F : 71g C : 0,0635 cm | MC : Mécanique | Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement : 3,5mm | 1 CEN, HOP, BLU |

CONTACTEURS MECANQUES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| CONTACTEUR GRAND LIB (Liberator)  | Ø : 12,7 cm E : NC | F : 156g C : 0,1143 cm | MC : Mécanique | Peut se dévisser pour permettre l'insertion d'un pictogramme, d'une image sous son capuchon transparent. Branchement : 3,5mm | ① CEN, HOP, BLU |
| CONTACTEUR BUCCAL (Glassouse)  | D : 183 x 18.2 E : 10.5 | F : 300g | R : audio et tactile. | Contacteur recouvert de silicone (livré avec 2 capuchons silicone) Branchement : 3,5mm | ① DEP, BLU, CIM |

CONTACTEURS A SENSIBILITE REGLABLE

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| PNEUMATIQUE (Cenomy)  | Ø : 10 cm E : NC | F : 10 g à 1 kg C : NC | R : aucun MC : mécanique | Sensibilité réglable de 10 g à 1 kg. A utiliser avec le coussin pneumatique. Compatible avec les systèmes d'appel infirmière à ouverture ou à fermeture. Branchement : 3,5mm. | 3 CIM, CEN, BLU |
| CONTACTEUR REGLABLE ROLLER JOGGLE LARGE  | Ø : 12,7 cm E : 0,8cm / 2 cm | F : 200g à 1,5kg (15 pré réglages de pression) | MC : Mécanique | La modification du réglage se fait en tournant le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la sensibilité (le rendre plus dur à déclencher). fabrication robuste et durable Branchement : 3,5mm. | 1 BLU |
| CONTACTEUR POPZ (Meru)  | D : 7,5 x 3,8 cm E : 0,9 cm | F : 200 à 300 g C : NC | MC : Mécanique | Existe en version étanche. de petits picots délimitent la surface d'activation. Très robustes. Branchement : 3,5mm | 1 DEP, HOP, BLU |

CONTACTEURS DE PROXIMITE

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| <p>CANDY CORN (ablenet)</p>  | <p>SA : -petit : 5cm -grand : 9cm</p> <p>E : NC</p> | <p>Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1 cm de distance pour le little et 2,5 cm pour le big).</p> | <p>R : Lumineux et audio</p> | <p>Haute sensibilité, solidité et fiabilité. Auto alimenté par une pile. Existe en version « little » ou « big ».</p> <p>Branchement : Jack 3,5 mm</p> | <p>2 petit: CIM, CEN, ADY, BLU, DEP, BLU grand: CIM, ADY, DEP, BLU (sur demande)</p> |
| <p>PAPOOSWITCH</p>  | <p>D : 4.6 x 4.6 cm</p> <p>E : 14mm</p> | <p>Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1 cm de distance)</p> | <p>R : lumineux et audio</p> | <p>Sensibilité réglable, possibilité de choisir l'action du clic droit ou gauche.</p> <p>Branchement : Jack 3,5 mm</p> | <p>2 DEP</p> |

CONTACTEURS DE PROXIMITE

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| <p>MINI BEAMER TRANSMITTER AND RECEIVER (ablenet)</p>  | <p>D : 5,5x5,5 cm</p> <p>E: 2 cm</p> <p>(Mêmes dimensions pour l'émetteur et le receveur)</p> | <p>Ne nécessite pas de contact physique, s'active avec des mouvements (maximum 1cm de distance)</p> | <p>R : lumineux et audio</p> | <p>Fonctionne jusqu'à une portée de 9 mètres. Intègre une surface à detection de proximité, et une prise jack pour brancher un contacteur externe.</p> <p>Branchement : Jack 3,5mm</p> | <p>2 CIM, BLU</p> |

CONTACTEURS AU SOUFFLE

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|
| <p>CONTACTEUR AU SOUFFLE TUBE</p>  | <p>∅ : 2,5 cm E : -Court : 15cm -Long : 40 cm</p> | <p>R : aucun MC : NC</p> | <p>Ce contacteur est utilisable soit en inspiration soit en expiration. L'inspiration et l'expiration peuvent avoir deux actions différentes (a condition d'avoir un adaptateur COADCA-2). Une trappe à salive permet un nettoyage facile.</p> <p>Branchement : 3,5 mm</p> | <p>③ CIM, DEP, BLU</p> |
| <p>SLIP/PUFF BREEZE avec casque (origin instruments)</p>  | <p>Longueur tube ; 1,80m</p> | <p>R : aucun MC : NC</p> | <p>Contacteur au souffle avec support casque. Fonctions Aspiration/expiration pour 2 contacts. Le package contient les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le boîtier Commutateur, support capitonné Principal avec Tube de Bouche. - Tubes de Bouche supplémentaires.- Tube de liaison entre le support et le boîtier- <p>Branchement : 3,5mm ou USB.</p> | <p>③ CIM, ADY, BLU</p> |

CONTACTEURS AU SOUFFLE

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| <p>SLIP / PUFF BREEZE avec col de cygne (origin instrument)</p>  | <p>Longueur tube : 1,80m</p> | <p>R : aucun MC : NC</p> | <p>Fonctions Aspiration/expiration pour 2 contacts. Le package contient les éléments suivants : - Le boîtier Commutateur, - Bras flexible avec support universel pour montage du Tube. - 4 embouts buccaux avec filtres. - Tube de liaison entre le support et le boîtier –</p> <p>Branchement : 3,5mm ou USB</p> | <p>③ ADY</p> |
| <p>CONTACTEUR AU SOUFFLE (proteor)</p>  | <p>D : 0,8 cm, ou 5x15mm (selon modèle)</p> <p>Longueur : 65 cm</p> | <p>R : aucun MC : NC</p> | <p>Fonctionne en aspiration ou en expiration avec sensibilité réglable. Compatible avec les systèmes d'appel infirmière à ouverture ou à fermeture. Répond aux normes en vigueur concernant la stérilité et l'usage de ce type d'équipement. Flexible et orientable sur étau de fixation.</p> <p>Branchement : 3,5mm</p> | <p>③ BLU, CIM, CEN</p> |

CONTACTEURS AU SOUFFLE

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| CONTACTEUR AU SOUFFLE (Abilia)  | D : 50x40x10mm | R : aucun MC : aucun | Fonctionne en aspiration ou en expiration. Branchement : 3,5mm | ① CREE, BLU |
| PUFF SWITCH (glassouse)  | D : 170 x 24.5 mm E : 1,1cm | R : aucun MC : NC | Validation uniquement par expiration. Fonctionne avec une pile qui possède une durée de vie de 2 mois (possibilité de la changer). S'éteint automatiquement au bout d'une heure pour économiser la batterie. Branchement : 3,5mm | ① DEP, BLU, CIM |

CONTACTEURS FLEXIBLES

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| FLEX (Ablenet)  | <p>SA : 6,35 cm</p> <p>Ø du tube : 0,13cm</p> <p>E : 1,3 cm</p> <p>L : 40 cm</p> <p>Embout: 4 x 6,1 cm</p> | <p>F : 180g</p> <p>C : 1,3 cm</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Contacteur embout caoutchouc 4,5cm. Fonctionnement par déplacement dans 2 directions.</p> <p>Branchement : Jack 3,5 mm</p> | <p>② CIM, DEP (n'est plus produit -> uniquement en fonction des Stocks)</p> |
| RIBBON SWITCH (Ablenet)  | <p>D : 10,16 x 5 cm</p> <p>E : 5 cm</p> | <p>F : 110g</p> <p>C : 10° de déformation avant activation</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Activable en appuyant dans une direction quelconque. Etanche. S'active en le bougeant, doux au touché.</p> <p>Branchement : 3,5 mm</p> | <p>② CIM, DEP, CEN, BLU</p> |

CONTACTEURS FLEXIBLES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|--|---|--|----------------------------------|---|---|
| Contacteur sur Flexible  | D: 3.5cm Longueur flexible: 850mm | F : 100g C : 0,0635cm | MC : Mécanique | Ce contacteur est directement placé sur support flexible. De grandes sensibilités et d'amplitude très faible, il est accessible à un grand nombre d'utilisateurs. Branchement : Jack 3,5 mm | 3 CEN, BLU |
| WOBBLE SWITCH (Amdi)  | ∅ : 1 cm E : 2,5 cm Tige : 10 cm | F : 75g à 200g | MC : Mécanique | Il est destiné à une utilisation par n'importe quelle partie du corps. La tige peut être activée avec un mouvement sec (voir violent), dans n'importe quelle direction. Le ressort inséré dans la tige permet un retour à la position neutre très fiable. Possibilité de monter ce contacteur sur un flexible de 48 cm avec fixation étai. Branchement : 3,5 mm | 1 CIM, BLU (2 avec flexible) |

CONTACTEURS FLEXIBLES

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| DOUBLE CONTACTEUR SENSIBLE BJ  | <p>Ø boule : 1,2cm</p> <p>D boîtier : 6x 5,7x 2,6 cm</p> <p>L Tige : 4,5cm</p> | <p>F : 2,5 kPa</p> | <p>R : NC MC : NC</p> | <p>Le double contacteur sensible BJ est utilisé à partir d'une petite tige avec un double capteur qui détecte un mouvement bidirectionnel.</p> <p>Il a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'effort et de très petits mouvements de la langue, du menton, de la joue, un doigt ou d'autres parties du corps.</p> <p>Il permet d'utiliser deux appareils en défilement, avec deux câbles jacks.</p> <p>Branchement : Jack 3,5 mm</p> | <p>① CEN, DEP, BLU</p> |
| TIGE  | <p>Ø Boule :1,5 cm</p> | <p>F : 30g C : 0,5 cm</p> | <p>MC : Mécanique</p> | <p>Toutes les directions, une seule sortie.</p> <p>Branchement : 3,5mm</p> | <p>③ CEN, BLU</p> |

CONTACTEURS FLEXIBLES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|--|---|--|--|--|---|
| CONTACTEUR POIGNEE BJ  | L poignée : 11 cm D : 7,2 x 3 x 3 cm | F : NC C : NC | R : audio MC : Mécanique | Le contacteur poignée BJ peut être activé dans n'importe quelle direction. Existe sur flexible de 55cm avec étau de fixation pour surface plate ou tube rond. Branchement : 3,5mm | 1 CEN, DEP, HOP, BLU Sur flexible 2 DEP |
| CONTACTEUR FLEXIBLE (Cenomy)  | L Tige : 10cm | F : 132 g C : 3,8cm | R : aucun MC : aucun | Activation par flexion. Branchement : 3,5mm | 2 CREE, BLU |

CONTACTEURS MUSCULAIRES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|--|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| <p>CONTACTEUR MUSCULAIRE</p>  | <p>∅ : 1,5 cm</p> <p>Dimensions du Boîtier : 25 x 60 x 107 mm</p> | <p>F : réglable</p> | <p>R : lumineux et audio</p> <p>MC : Non</p> | <p>Pastille ∅ 15 mm à placer sur la peau (poignet, front...). Boîtier électronique avec sensibilité et temporisation réglables, réagissant aux contractions musculaires.</p> <p>Branchement : 3,5 mm</p> | <p>③ CEN, CIM, BLU</p> |

AUTRES CATEGORIES

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| POIGNEE OU GRASP (Ablenet)  | Longueur : 7,62 cm Ø : 3,5 cm | F : 300g C : 0,5 cm | R : aucun MC : mécanique | Peut être placée dans la main et s'actionner en la serrant durant 2 sec maximum. Branchement : Jack 3,5mm | 2 ADY, PRO, CIM, BLU |
| STRING SWITCH OU A FICELLE (Ablenet)  | | F : 43g C : 0,0381 cm | R : audio MC : Mécanique | Une légère traction sur la ficelle permet d'activer ce contacteur. Branchement : 3,5mm | 1 ADY, CIM, BLU |
| FOOT SWITCH (Glassouse)  | D : 102,5 x 37 E : 31.2 mm | F : 2,5 kg | MC : Mécanique. | Contacteur au pied, détecte les différents volumes de pression. Branchement : 3,5mm | 1 DEP, BLU, CIM |

AUTRES CATEGORIES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|
|  <p>SQUEEZE SWITCH (AMDI)</p> | <p>SA : 12,5 cm</p> <p>\emptyset : 3 sont possibles : 1Cm - 1,5Cm - 2Cm</p> | <p>F : diffère en fonction du diamètre de la poignée (diamètre + petit demande le plus de force).</p> | <p>R : audio</p> <p>MC : mécanique ;</p> | <p>Les trois manchons d'activation de diamètre différents sont fournis.</p> <p>Contacteur pneumatique.</p> <p>Branchement : jack 3,5mm</p> | <p>① CIM, BLU</p> |

CONTACTEURS BLUETOOTH

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| <p>SANS FILS BLUETOOTH</p>  | <p>Ø : 6,35 cm</p> <p>E : 4 cm</p> | <p>F : NC</p> <p>C : NC</p> | <p>R : NC</p> <p>MC : NC</p> | <p>Ce contacteur sans fils Bluetooth vous permet un fonctionnement sans fils du Springboard Lite et du Vantage Lite. autonomie de 100 heure ; Batterie Li-ion rechargeable. Récepteur intégré aux appareils. Il permet de brancher deux autres contacteurs externes dessus. La partie inférieure du contacteur est dotée d'une surface antidérapante.</p> <p>Compatibilité : windows, iOS.</p> | <p>③ CEN, BLU</p> |

CONTACTEURS BLUETOOTH

| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| <p>NEW BLUE 2 (Ablenet)</p>  | <p>D : 16,3 x 7 x 2cm</p> <p>SA : 7X7</p> | <p>F : 198g</p> <p>C : NC</p> | <p>R : NC</p> <p>MC : NC</p> | <p>Contacteur sans fil Bluetooth, peut être utilisé pour tablettes, téléphones ou ordinateur. 2 contacteur en 1, présente également 2 prises jacks qui permettent de brancher 2 autres contacteurs.</p> <p>compatibilité : iOS 7, MacOS Mavericks 10.9, windows10 et android 9 (et versions ultérieures).</p> | <p>② ADY, DEP, BLU</p> |
| <p>SANS FIL ISWITCH (Pretorian)</p>  | <p>Ø : NC</p> <p>E : NC</p> | <p>F : NC</p> <p>C : NC</p> | <p>R : NC</p> <p>M : NC</p> | <p>Contacteur sans fil Bluetooth, possibilité de brancher 2 autres contacteurs.</p> <p>Compatibilité : IOs.</p> | <p>① HOP, DEP, BLU</p> |

| INTERFACES | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
| SWIFTY DONGLE USB (origin instrument)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Connexion 2 contacteurs (avec adaptateur stéréo). Réglage des touches émulé par Dip Switch. Mode sans fil possible avec le boîtier Beam permettant la liaison de 3 contacteurs. Compatibilité : Mac, windows et Linux. Branchement : USB | 1 ADY, CEN, CIM |
| JOYBOX (adysco)  | Entrée : Jack 3.5mm | | | Vous pouvez connecter de 1 à 12 contacteurs. Compatibilité : Windows. Branchement : USB | 2 ADY |

| INTERFACES | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
| JOYCABLE (adysco)  | Entrée : Jack 3.5mm | | | Vous pouvez connecter 1 ou 2 contacteurs. Compatibilité : Windows. Branchement : USB | ① ADY |
| BJ USB 2 (Bj live)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Vous pouvez connecter 1 ou 2 contacteurs. Compatibilité : windows, mac. Branchement : USB | ① DEP |
| BJ USB 8 (Bj live)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Vous pouvez connecter de 1 à 8 contacteurs. Compatibilité : windows. Branchement : USB | ① DEP, CEN, HOP |

| INTERFACES | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
| Interface contacteur ultra-simple  | Entrée : jack 3,5 mm | | | Vous pouvez brancher de 1 à 2 contacteurs. Permet d'émuler les touches entrée/espace ou clic droit/clic gauche. Compatibilité : Windows et Mac. Branchement : USB | 1 HOP |
| WOODPECKER USB (jabbla)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Vous pouvez connecter de 1 à 5 contacteurs. Possibilité d'effectuer des macros. Compatibilité : windows. Branchement : USB | 1 CIM |
| ENCORE (eneso)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Vous pouvez connecter de 1 à 8 contacteurs. Possibilité d'effectuer des macros. Compatibilité : Windows, Linux. Branchement : USB | 1 DEP |

| INTERFACES | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Nom (marque) | Dimensions, type de prise | Force d'application, course | Maintien du click, retour | Autres spécifications | Fourche de prix, revendeurs |
| HITCH 2 (ablenet)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Adaptateur qui permet de brancher de 1 à 5 contacteurs. Dispose de 6 groupes de fonction (clics souris et certaines touches clavier). Compatibilité : Mac, Windows et Android. Branchement : USB. | 1 CIM |
| HOOK + (ablenet)  | Entrée : Jack 3,5mm | | | Adaptateur qui permet de brancher de 1 à 4 contacteurs. Compatibilité : iOS version 8 ou ultérieures. Branchement : entrée Ipad ou Iphone. | 2 CEN, DEP |

INTERFACES

| <i>Nom (marque)</i> | <i>Dimensions, type de prise</i> | <i>Force d'application, course</i> | <i>Maintien du click, retour</i> | <i>Autres spécifications</i> | <i>Fourche de prix, revendeurs</i> |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| <p>BJOY CLICK (bj live)</p>  | <p>Entrée : Jack 3,5mm</p> | | | <p>Permet de contrôler la souris via des contacteurs, 4 entrées contacteurs pour les mouvements du curseur et 2 pour les clics (possibilité de choisir les actions avec le logiciel BJOY).</p> <p>Compatibilité : Windows, Mac et Linux.</p> <p>Branchement : USB</p> | <p>2 DEP</p> |

Les adresses des revendeurs cités dans ce Dossier sont les suivantes :

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|--|
| ADY (Adysco) | BP 90241 33212 LANGON Cedex | www.adysco.com | 05 56 76 74 93 | info@adysco.com |
| CIM (CIMIS) | 33 Chemin des Avoux 01120 Dagneux | www.cimis.fr | 04 72 69 70 80 | info@cimis.fr |
| CREE | Av de Champlevert, 69520 Grigny | www.cree.fr | 04 72 24 08 99 | cree@cree.fr |
| DEP (Domodep) | 27 quai Maurice Riquiez, 91100 Corbeil | www.domodep.fr | 08 05 69 69 60 | contact@domodep.com |
| HOP (Hop Toys) | 381 Rue Raymond Recouly, 34078 Montpellier | www.hoptoys.fr | 04 67 13 81 10 | commande@hoptoys.fr |
| CEN (Cenomy) | 6-8 rue de Bastogne 21850 SAINT APOLLINAIRE | www.cenomy.fr | 03 80 78 42 20 | info@cenomy.com |
| BLU (bluelinea) | 6 Rue Blaise Pascal 78990 Elancourt | www.bluelinea.com/ | 01 73 21 07 69 | jonathan.delahunay@bluelinea.com |